

Zařízení		Vodič							Jištění vodiče	
Označení	Název	Označení	Typ	Průřez	Délka (m)	Spojuje (začátek)	Spojuje (konec)	Uložení	Typ	Proud (A)
	<u>Přípojková skříň R119</u> Přívod pro rozváděč RH(MDO)	1WL	2x AYKY	3x240+120		R119	RH(MDO)		gG	2x 315
	<u>Přípojková skříň R019</u> Přívod pro rozváděč RH(DO)	1WL	CYKY	4Bx25		R019	RH(DO)		gG	80
	<u>Rozváděč RH(MDO)</u>									
SB1	Tlačítko total stop	1WS	Plafladur	5Cx1,5		RH(MDO)	SB1		B6/1	6
RM1	Přívod pro rozváděč RM1 - skleník	2-3WL	2x AYKY	3x150+70		RH(MDO)	RM1		2x 225	2x 225
RM1(X)	Přívod pro stávající rozváděč RM1(X)	WL10	CYKY	5Cx35		RH(MDO)	RM1(X)		B100/3	100
R2	Přívod pro stávající rozváděč R2	WL12	CYKY	5Cx25		RH(MDO)	R2		B80/3	80
E21	Stávající světelný okruh	WL21	stávající	stávající		RH(MDO)	E21		C10/1	10
XC22	Stávající zásuvkový okruh	WL22	stávající	stávající		RH(MDO)	XC22		B16/1	16
XC23	Zásuvková skříň	WL23	CYKY	5Cx10		RH(MDO)	XC23		B40/3	40
E30	Světelný okruh	WL30	CYKY	3Cx1,5		RH(MDO)	E30		C10/1	10
XC31-32	Zásuvkové okruhy	WL31-32	CYKY	3Cx2,5		RH(MDO)	XC31-32		B16/1	16
	<u>Rozváděč RH(DO)</u>									
SB1	Tlačítko total stop	1WS	Plafladur	5Cx1,5		RH(DO)	SB1		B6/1	6
R2	Přívod pro stávající rozváděč R2	WL2	CYKY	5Cx10		RH(DO)	R2		B32/3	32
XC10(DO)	Zásuvkový okruh - počítačový okruh	WL10	CYKY	3Cx2,5		RH(DO)	XC10(DO)		B16/1	16
	Propojení PA – SZ		zelenožlutý	25						
	Propojení všech ochranných přípojníc PA		zelenožlutý	25						
	Propojení PA – RH(MDO)(PEN)		zelenožlutý	25						
	Propojení PA – RH(DO)(PEN)		zelenožlutý	25						
	Propojení PA – RM1(PEN)		zelenožlutý	25						
	Propojení PA – RM1(X)(PEN)		zelenožlutý	25						
	Propojení PA – R2(PEN)		zelenožlutý	25						
	Místní pospojování		zelenožlutý	6						
	Hlavní pospojování		zelenožlutý	25						