

Číslo	Název	Druh	Pořadí	Napětí	Výkon	Proud	Kabel	TypKabelu	Poznámka
1	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE	MET/HOP							PŘEDPOKLAD STÁVAJÍCÍ
2	POMOCNÁ / DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE	PA/POP					WL 00	H07V-K 16	PROVÉST V R1.1; 3.1; 4.1
5	TELEVIZNÍ ZÁSUVKA	STA							DLE POŽADAVKŮ SLP - DODÁVKA SLP
6	DATOVÁ DVOU ZÁSUVKA	SK							DLE POŽADAVKŮ SLP - DODÁVKA SLP
20	HLAVNÍ DOMOVNÍ/PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ	HDS		400		125			STÁVAJÍCÍ - JIŠTĚNÍ NAVÝŠIT NA 125A
21	ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ	RE		400		115			STÁVAJÍCÍ
22	HLAVNÍ ROZVÁDĚČ OBJEKTU	RH		400					PROVĚŘIT SPD (T1+T2)
23	ROZVÁDĚČ 1.NP - VRÁTNICE	R1.1		400		50	WL 01	AYKY-J 4x16 RE	STÁVAJÍCÍ - VYMĚNIT. STÁVAJÍCÍ VÝZBROJ, KTERÁ BUDE PONECHÁNA PŘESUNOUT DO NOVÉHO ROZVÁDĚČE
24	ROZVÁDĚČ 3.NP - STUDIJNÍ ODD.	R3.1		400		50	WL 03	CYKY-J 4x10	STÁVAJÍCÍ - VYMĚNIT. STÁVAJÍCÍ VÝZBROJ, KTERÁ BUDE PONECHÁNA PŘESUNOUT DO NOVÉHO ROZVÁDĚČE
25	ROZVÁDĚČ 4.NP - DĚKANÁT	R4.1		400		50	WL 04	CYKY-J 4x10	STÁVAJÍCÍ - VYMĚNIT. STÁVAJÍCÍ VÝZBROJ, KTERÁ BUDE PONECHÁNA PŘESUNOUT DO NOVÉHO ROZVÁDĚČE
	R1.1								23
									STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ OKRUHY DEMONTOVAT, VČ. KABELOVÉHO VEDENÍ
	M.Č. 1.13								
50	EL. VAŘIČ DVOUPLOTÝNKOVÝ	Z	50	230	2.90	16	WL 50	CYKY-J 3x2.5	
51	MYČKA	Z	51	230	2.00	16	WL 51	CYKY-J 3x2.5	
52	MIKROVLNKA	Z	52	230		16	WL 52	CYKY-J 3x2.5	
53	LEDNICE	Z	53	230		16	WL 53	CYKY-J 3x2.5	
54	ZÁS. 230V - LINKA 1	Z	54	230		16	WL 54	CYKY-J 3x2.5	
55	ZÁS. 230V - LINKA 2	Z	55	230		16	WL 55	CYKY-J 3x2.5	
56	ZÁS. 230V - LINKA 3	Z	56	230		16	WL 56	CYKY-J 3x2.5	
57	DIGESTOŘ	D	57	230		10	WL 57	CYKY-J 3x2.5	

60	ZÁS. 230V - 1	Z	60	230		16	WL 60	CYKY-J 3x2.5	
61	ZÁS. 230V - 2	Z	61	230		16	WL 61	CYKY-J 3x2.5	
70	ZÁS. 230V - PC - ZEĎ	Z	62	230		16	WL 62	CYKY-J 3x2.5	
71	ZÁS. 230V - PC - STŮL	Z	63	230		16	WL 63	CYKY-J 3x2.5	
72	ZÁS. 230V - STŮL	Z	64	230		16	WL 64	CYKY-J 3x2.5	
75	ZÁS. 230V - ZEĎ - 1	Z	65	230		16	WL 65	CYKY-J 3x2.5	
76	ZÁS. 230V - ZEĎ - 2	Z	66	230		16	WL 66	CYKY-J 3x2.5	
85	EL. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	EV	70	230	0,34	16	WL 70	CYKY-J 3x2.5	DLE DODANÉHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA ÚT
86	TERMOSTAT PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ	TEV	70/1				WS 70/1	DLE ÚT	DLE DODANÉHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA ÚT - ZATRUBKOVAT
80	EPS	EPS	75	230		10	WL 75	CYKY-J 3x1.5	PŘEMÍSTĚNÉ ZAŘÍZENÍ, PŘEPOJENÍ SLABOPROUDU ZAJISTÍ SPECIALISTA SLP
81	EZS	EZS	76	230		10	WL 76	CYKY-J 3x1.5	PŘEMÍSTĚNÉ ZAŘÍZENÍ, PŘEPOJENÍ SLABOPROUDU ZAJISTÍ SPECIALISTA SLP
100	OSV. LINKA - LED PÁSEK - BEZ STMÍVÁNÍ	L	80	230	0.06	10C	WL 80	CYKY-J 3x1.5	
101	OSV. VRÁTNICE	L	81	230	0.15	16C	WL 81	CYKY-J 3x2.5	A, B - LED PÁSKY; C - BODOVKY (DALI)
105	OSV. - DALI - RAMPY + HL. SVÍTIDLO	L	82	230	0.11	16C	WL 82	CYKY-J 3x2.5	
								NYY-J 5x2.5	PRO VEDENÍ DALI - OD VYPÍNAČE DALI
	<b>R3.1</b>								<b>24</b>
	<b>M.Č. 3.08</b>								
200	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE - PC 1	Z	20	230		16	WL 20	CYKY-J 3x2.5	
201	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE - PC 2	Z	21	230		16	WL 21	CYKY-J 3x2.5	
202	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE - PC 3	Z	22	230		16	WL 22	CYKY-J 3x2.5	
205	ZÁS. 230V - TISKÁRNA	Z	25	230		16	WL 25	CYKY-J 3x2.5	
206	ZÁS. 230V - 1	Z	26	230		16	WL 26	CYKY-J 3x2.5	
207	ZÁS. 230V - 2	Z	27	230		16	WL 27	CYKY-J 3x2.5	

210	ZÁS. 230V - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ	Z	28	230		16	WL 28	CYKY-J 3x2.5	DLE DODANÉHO ZAŘÍZENÍ
211	VÝVOD/ZÁSUVKA - PROJEKTOR	PR	29	230		16	WL 29	CYKY-J 3x2.5	NA STROP - DLE DODANÉHO ZAŘÍZENÍ
220	LED PÁSEK UMÝVADLO	L	35	230	0,06	10C	WL 35	CYKY-J 3x1.5	
225	OSVĚTLENÍ	L	36	230	0,38	16C	WL 36	CYKY-J 3x2.5	DALI
								NYY-J 5x2.5	PRO VEDENÍ DALI - OD VYPÍNAČE DALI
	<b>M.Č. 3.07</b>								
250	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE 1 - PC - 1	Z	50	230		16	WL 50	CYKY-J 3x2.5	
251	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE 1 - PC - 2	Z	51	230		16	WL 51	CYKY-J 3x2.5	
252	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE 1 - PC - 3	Z	52	230		16	WL 52	CYKY-J 3x2.5	
255	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE 2 - PC - 1	Z	53	230		16	WL 53	CYKY-J 3x2.5	
256	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE 2 - PC - 2	Z	54	230		16	WL 54	CYKY-J 3x2.5	
257	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE 2 - PC - 3	Z	55	230		16	WL 55	CYKY-J 3x2.5	
260	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE 3 - PC - 1	Z	56	230		16	WL 56	CYKY-J 3x2.5	
261	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE 3 - PC - 2	Z	57	230		16	WL 57	CYKY-J 3x2.5	
262	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE 3 - PC - 3	Z	58	230		16	WL 58	CYKY-J 3x2.5	
265	ZÁS. 230V - TISKÁRNA	Z	60	230		16	WL 60	CYKY-J 3x2.5	UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKŮ INTERIÉRU
266	ZÁS. 230V - 1	Z	61	230		16	WL 61	CYKY-J 3x2.5	
267	ZÁS. 230V - 2	Z	62	230		16	WL 62	CYKY-J 3x2.5	
270	OSVĚTLENÍ	L	65	230	0,41	16C	WL 65	CYKY-J 3x2.5	DALI
								NYY-J 5x2.5	PRO VEDENÍ DALI - OD VYPÍNAČE DALI
	<b>R4.1</b>								<b>25</b>
	<b>M.Č. 4.12</b>								
300	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE - PC 1	Z	20	230		16	WL 20	CYKY-J 3x2.5	

301	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE - PC 2	Z	21	230		16	WL 21	CYKY-J 3x2.5	
302	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE - PC 3	Z	22	230		16	WL 22	CYKY-J 3x2.5	
305	ZÁS. 230V - TISKÁRNA	Z	25	230		16	WL 25	CYKY-J 3x2.5	UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKŮ INTERIÉRU
310	ZÁS. 230V - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ	Z	26	230		16	WL 26	CYKY-J 3x2.5	DLE DODANÉHO ZAŘÍZENÍ
311	ZÁS. 230V - MV TROUBA	Z	27	230		16	WL 27	CYKY-J 3x2.5	
312	ZÁS. 230V - LEDNICE	Z	28	230		16	WL 28	CYKY-J 3x2.5	
313	ZÁS. 230V - LINKA 1	Z	29	230		16	WL 29	CYKY-J 3x2.5	
314	ZÁS. 230V - LINKA 2	Z	30	230		16	WL 30	CYKY-J 3x2.5	
315	ZÁS. 230V - LINKA 3	Z	31	230		16	WL 31	CYKY-J 3x2.5	
320	ZÁS. 230V - 1	Z	32	230		16	WL 32	CYKY-J 3x2.5	
321	ZÁS. 230V - 2	Z	33	230		16	WL 33	CYKY-J 3x2.5	
330	LED PÁSEK LINKA	L	35	230	0.06	10C	WL 35	CYKY-J 3x1.5	
335	OSVĚTLENÍ	L	36	230	0.29	16C	WL 36	CYKY-J 3x2.5	DALI
								NYY-J 5x2.5	PRO VEDENÍ DALI - OD VYPÍNAČE DALI
	<b>M.Č. 4.11</b>								
400	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE - PC 1	Z	50	230		16	WL 50	CYKY-J 3x2.5	
401	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE - PC 2	Z	51	230		16	WL 51	CYKY-J 3x2.5	
402	ZÁS. 230V - PODL. KRABICE - PC 3	Z	52	230		16	WL 52	CYKY-J 3x2.5	
405	ZÁS. 230V - TISKÁRNA	Z	55	230		16	WL 55	CYKY-J 3x2.5	UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKŮ INTERIÉRU
406	ZÁS. 230V - PROJEKTOR	Z	56	230		16	WL 56	CYKY-J 3x2.5	UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKŮ INTERIÉRU
410	ZÁS. 230V - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ	Z	57	230		16	WL 57	CYKY-J 3x2.5	DLE DODANÉHO ZAŘÍZENÍ
415	ZÁS. 230V - 1	Z	58	230		16	WL 58	CYKY-J 3x2.5	
416	ZÁS. 230V - 2	Z	59	230		16	WL 59	CYKY-J 3x2.5	

430	OSVĚTLENÍ	L	65	230	0.50	16C	WL 65	CYKY-J 3x2.5	DALI
								NYY-J 5x2.5	PRO VEDENÍ DALI - OD VYPÍNAČE DALI
XXX									