

Zařízení		Kabel, vodič							Jištění vodiče	
Označení	Název	Označení	Typ	Průřez	Délka (m)	Spojuje (začátek)	Spojuje (konec)	Uložení	Typ	Proud (A)
	<u>Rozváděč RH</u>									
	Přívod smyčkově pro rozváděče R21, R31	2WL	CYKY-J	4x35		RH	R21, R31		B100/3	100
	Přívod smyčkově pro rozváděče R22, R32	3WL	CYKY-J	4x35		RH	R22, R32		B100/3	100
	Přívod smyčkově pro rozváděče R23, R33	4WL	CYKY-J	4x35		RH	R23, R33		B100/3	100
	<u>Rozváděč R21</u>									
XC2-13	Zásuvkové okruhy 1.f	WL2-13	CYKY-J	3x2,5		R21	XC2-13		B16/1	16
E20-22	Světelné okruhy	WL20-22	CYKY-J(O)	3-5x1,5		R21	E20-22		B10/1	10
X30-32	Krabice pro tabuli	WL30-32	CYKY-J	3x2,5		R21	X30-32		B16/1	16
X33-34	Krabice pro audio	WL33-34	CYKY-J	3x2,5		R21	X33-34		B16/1	16
X40	Krabice pro napojení regulátorů+ovladače	WL40	CYKY-J	3x2,5		R21	X40	24V~	B10/1	10
	propojení X40-regulátory		JYTY-O	3x1						
	propojení X40-ovladač		JYTY-O	3x1						
	propojení ovladač-čidla CO2		JYTY-O	3x1						
E41	Venkovní jednotka klimatizace - střecha	WL41	CYKY-J	5x10		R21	E41		C32/3	32
E42	Venkovní jednotka klimatizace - střecha	WL42	CYKY-J	5x10		R21	E42		C32/3	32
E41.1-13	Vnitřní jednotky	WL41.1-13	CYKY-J	3x2,5		R21	E41.1-13	Smyčkově	C16/1	16
	Propojení E41-E42		CYKY-J	5x1,5						
	Propojení E41-E41.1-13 vnitřní jednotky		JYTY-O	3x1						
	Propojení vnitřní jednotky - ovladače		JYTY-O	3x1						
E43	Kondenzační jednotka pro VZT - střecha	WL43	CYKY-J	5x10		R21	E43		C32/3	32
E44	Vývod řídicí modul VZT m.č. 0.22 - 1.PP	WL44	CYKY-J	3x1,5		R21	E44		B10/1	10
E45	VZT jednotka m.č. 0.22 - 1.PP	WL45	CYKY-J	5x6		R21	E45		C25/3	25
	Ostatní propojení, včetně materiálu, je součástí dodávky specializované firmy na základě dodavatelské dokumentace									
	<u>Rozváděč R22</u>									
XC45-47	Zásuvkové okruhy 1.f - PC	WL45-47	CYKY-J	3x2,5		R22	XC45-47		B16/1	16
XC50-76	Zásuvkové okruhy 1.f	WL50-76	CYKY-J	3x2,5		R22	XC50-76		B16/1	16
E80-83	Světelné okruhy	WL80-83	CYKY-J(O)	3-5x1,5		R22	E80-83		B10/1	10
X85-86	Krabice pro tabuli	WL85-86	CYKY-J	3x2,5		R22	X85-86		B16/1	16
X87-88	Krabice pro audio	WL87-88	CYKY-J	3x2,5		R22	X87-88		B16/1	16
X90	Krabice pro napojení regulátorů+čidla	WL90	CYKY-J	3x1,5		R22	X90		B10/1	10
	propojení X90-regulátory		CYKY-J	5x1,5						
	propojení X90-čidla		CYKY-O	4x1,5						
X91	Krabice pro napojení regulátorů+ovladače	WL91	CYKY-J	3x2,5		R22	X91	24V~	B10/1	10
	propojení X91-regulátory		JYTY-O	3x1						
	propojení X91-ovladač		JYTY-O	3x1						
	propojení ovladač-čidla CO2		JYTY-O	3x1						

Zařízení		Kabel, vodič							Jištění vodiče	
Označení	Název	Označení	Typ	Průřez	Délka (m)	Spojuje (začátek)	Spojuje (konec)	Uložení	Typ	Proud (A)
XC100-104 XC114-127 E140-142 X150	<u>Rozváděč R23</u>									
	Zásuvkové okruhy 1.f - PC	WL100-104	CYKY-J	3x2,5		R23	XC100-104		B16/1	16
	Zásuvkové okruhy 1.f	WL114-127	CYKY-J	3x2,5		R23	XC114-127		B16/1	16
	Světelné okruhy	WL140-142	CYKY-J(O)	3-5x1,5		R23	E140-142		B10/1	10
	Krabice pro napojení regulátorů+ovladače	WL150	CYKY-J	3x2,5		R23	X150	24V~	B10/1	10
	propojení X150-regulátory		JYTY-O	3x1						
	propojení X150-ovladač		JYTY-O	3x1						
	propojení ovladač-čidla CO2		JYTY-O	3x1						
	Světelné okruhy									
	- vypínače, přepínače, tlačítka		CYKY-O	3x1,5						
	- označené 5		CYKY-J	5x1,5						
	- ostatní		CYKY-J	3x1,5						
	Propojení ochranných přípojníc HOP – OP		zelenožlutý	16						
	Propojení OP – R21, R22, R23 (PEN)		zelenožlutý	16						
	Hlavní pospojování		zelenožlutý	10						