


Schéma zapojení RX3

3NPE AC 50 Hz,400/230V,TNS




přívod z RX1 do RX3

Pospojování

Světelný okruh SV1
Světelný okruh SV1/4
Tlačítko 1/4
Světelný okruh SV2
Světelný okruh SV3
Světelný okruh SV4
Světelný okruh SV5
Nouzové osvětlení
Napájení žlutých
Napájení V-PL

Zásuvkový okruh Z1
Zásuvkový okruh Z2
Zásuvkový okruh Z3
Zásuvkový okruh Z4
Zásuvkový okruh Z5
Zásuvkový okruh Z6
Zásuvkový okruh Z7
Zásuvkový okruh Z8
Zásuvkový okruh Z9
Zásuvkový okruh Z10

Zásuvkový okruh Z11
Zásuvkový okruh Z12
Zásuvkový okruh Z13
Zásuvkový okruh Z14
Zásuvkový okruh Z15
Zásuvkový okruh Z16
Zásuvkový okruh Z17
Zásuvkový okruh Z18
Zásuvkový okruh Z19
Zásuvkový okruh Z20



Napájení PK33
Napájení PK34
Napájení PK35
Napájení PK36
Napájení PK37
Napájení PK38
Napájení PK39
Napájení PK40
Napájení PK41

Napájení PK42
Napájení PK43
Napájení PK44
Napájení PK45
Napájení PK46
Napájení PK47
Napájení PK48
Napájení PK49

Napájení PZ01
Napájení PZ02
Napájení PZ03
Zásuvkový okruh Z-DP
Zásuvkový okruh Z-VS
Napájení V-ET 1
Napájení V-ET 2

VÝZBROJ ROZVODNICE RX3
ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30
120 MODULŮ (5x24TE), IP30, POD OMÍTKU

JISTIČ 10A/B/1 8ks
JISTIČ 16A/B/1 44ks
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A/30/4 6ks
HLAVNÍ VYPÍNAČ 63A/3 1ks
SVODIČ PŘEPĚTÍ B+C 1ks

POZNÁMKA:
PROSTŘEDÍ : normální
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE stř. 50 HZ, 400 V / TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

PROJEKT					
DVORNÍ TRAKT					
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU FF UP OLOMOUC TŘÍDA SVOBODY 26					
PROJEKTANT	ZADAVATEL	STATUS		DSP	
	AMTB s.r.o. Hanušova 10 779 00 Olomouc	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI		DAT.	04/2017
		Křížkovského 8 771 47 Olomouc		MĚŘITVO	1:100
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ČÁST	Č. ČÁSTI		
Martin Přileský		SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	D.1.4.4		
NÁZEV					
SCHÉMA ZAPOJENÍ RX3			08		