

Zařízení		Kabel, vodič							Jištění vodiče	
Označení	Název	Označení	Typ	Průřez	Délka (m)	Spojuje (začátek)	Spojuje (konec)	Uložení	Typ	Proud (A)
	<b><u>Rozváděč R31</u></b> Přívod smyčkově pro rozváděč R41	2WL	CYKY-J	4x35		R31	R41		stávající	100
	<b><u>Rozváděč R32</u></b> Přívod smyčkově pro rozváděč R42	3WL	CYKY-J	4x35		R32	R42		stávající	100
	<b><u>Rozváděč R33</u></b> Přívod smyčkově pro rozváděč R43	4WL	CYKY-J	4x35		R33	R43		stávající	100
	<b><u>Rozváděč R41</u></b> XC2-7 Zásuvkové okruhy 1.f - PC	WL2-7	CYKY-J	3x2,5		R41	XC2-7		B16/1	16
XC10-22	Zásuvkové okruhy 1.f	WL10-22	CYKY-J	3x2,5		R41	XC10-22		B16/1	16
E30-33	Světelné okruhy	WL30-33	CYKY-J(O)	3-5x1,5		R41	E30-33		C10/1	10
X35-36	Krabice pro napojení osoušečů	WL35-36	CYKY-J	3x2,5		R41	X35-36		B16/1	16
E40	Vývod RWA1	WL40	CYKY-J	3x2,5		R41	E40		B16/1	16
	<b><u>Rozváděč R42</u></b> XC50-57 Zásuvkové okruhy 1.f - PC	WL50-57	CYKY-J	3x2,5		R42	XC50-57		B16/1	16
XC60-83	Zásuvkové okruhy 1.f	WL60-83	CYKY-J	3x2,5		R42	XC60-83		B16/1	16
E85-88	Světelné okruhy	WL85-88	CYKY-J(O)	3-5x1,5		R42	E85-88		C10/1	10
E89	Světelný okruh půda	WL89	CYKY-J(O)	3-5x1,5		R42	E89		C10/1	10
E95	Vývody požární klapky	WL95	CYKY-J	3x1,5		R42	E95		B10/1	10
E96	Vývod RWA2	WL96	CYKY-J	3x2,5		R42	E96		B16/1	16
	<b><u>Rozváděč R43</u></b> XC100-103 Zásuvkové okruhy 1.f - PC	WL100-103	CYKY-J	3x2,5		R43	XC100-103		B16/1	16
XC110-129	Zásuvkové okruhy 1.f	WL110-129	CYKY-J	3x2,5		R43	XC110-129		B16/1	16
E139-142	Světelné okruhy	WL139-142	CYKY-J(O)	3-5x1,5		R43	E139-142		B10/1	10
X150-152	Krabice pro napojení osoušečů	WL150-152	CYKY-J	3x2,5		R43	X150-152		B16/1	16
X153	Napojení vpustí - přívod do krabice X153	WL153	CYKY-J	3x1,5		R43	X153		B10/1	10
	propojení X153 – ST153 termostat		CYKY-J	5x1,5						
	propojení X153 - vpusti		kabel je součástí vpusti							
E155	Venkovní jednotka klimatizace – pro server	WL155	CYKY-J	3x4		R43	E155		C20/1	20
	Propojení E155 – EV155 vnitřní jednotka		CYKY-J	5x1,5						
E156	Venkovní jednotka klimatizace - střecha	W156	CYKY-J	5x10		R43	E156		C40/3	40
EV156.1-20	Vnitřní jednotky	WL156.1	CYKY-J	3x2,5		R43	E156.1-20	Smyčkově	C16/1	16
	Propojení E156-EV156.1-20 vnitřní jednotky		JYTY-O	3x1				Smyčkově		
	Propojení vnitřní jednotky - ovladače		JYTY-O	3x1						
E157	Jednotka VZT - podkroví	W157	CYKY-J	5x6		R43	E157		C20/3	20
E158	Kondenzační jednotka pro VZT - střecha	WL158	CYKY-J	5x2,5		R43	E158		C16/3	16
	Ostatní propojení klima a VZT, včetně materiálu, je součástí dodávky specializované firmy na základě dodavatelské dokumentace									

Zařízení		Kabel, vodič							Jištění vodiče	
Označení	Název	Označení	Typ	Průřez	Délka (m)	Spojuje (začátek)	Spojuje (konec)	Uložení	Typ	Proud (A)
	<b><u>Rozváděč R43 - pokračování</u></b>									
E160	Vývod WC alarm	WL160	CYKY-J	3x1,5		R43	E160		B10/1	10
E161	Vývod datový rozváděč + cya10	WL161	CYKY-J	3x2,5		R43	E161		B16/1	16
E162	Vývod PZTS	WL162	CYKY-J	3x1,5		R43	E162		B10/1	10
E163	Vývod ZDP	WL163	CYKY-J	3x2,5		R43	E163		B16/1	16
E164	Vývod RWA3	WL164	CYKY-J	3x2,5		R43	E164		B16/1	16
	<b><u>Rozváděč R12 – upravené okruhy v 1.NP</u></b>									
XC54-55	Zásuvkové okruhy 1.f - PC	WL54-55	CYKY-J	3x2,5		R12	XC54-55		B16/1	16
XC69-72	Zásuvkové okruhy 1.f	WL69-72	CYKY-J	3x2,5		R12	XC69-72		B16/1	16
E87	Světelné okruhy	WL87	CYKY-J(O)	3-5x1,5		R12	E87		B10/1	10
X95	Krabice pro napojení regulátorů+čidla propojení X95-regulátory propojení X95-čidla	WL95	CYKY-J CYKY-J CYKY-O	3x1,5 5x1,5 4x1,5		R12	X95		B10/1	10
E96	Doplnění - vývody požární klapky	WL96	CYKY-J	3x1,5		R12	E96		B10/1	10
	<b><u>Rozváděč R11 – upravené okruhy v 1.NP</u></b>									
EV41.xx	Vnitřní jednotky Propojení EV41.xx-xx vnitřní jednotky Propojení vnitřní jednotky - ovladače		CYKY-J JYTY-O JYTY-O	3x2,5 3x1 3x1				Smyčkově Smyčkově		
	Světelné okruhy a ventilátory - vypínače, přepínače, tlačítka - přepínače dvojité 6+6 - senzory - fialová barva - svítidla - označené 5 - ventilátory - ostatní - pisoáry		CYKY-O CYKY-O CYKY-O Plafladur-J CYKY-J CYKY-J CYKY-J CYKY-J	3x1,5 7x1,5 4x1,5 3x1,5 5x1,5 5x1,5 3x1,5 3x1,5						
	Propojení ochranných přípojníc HOP – OP Propojení OP – rozváděče (PEN) Hlavní pospojování		zelenožlutý zelenožlutý zelenožlutý	16 16 6						